



HP E24d G4 FHD avancerad dockningsskärm

Skapa den perfekta hubben för produktivitet

Inspirera till glädje vid skrivbordet med den perfekta anslutningen hos HP E24d G4 FHD avancerad dockningsskärm. Anslut era vardagliga tillbehör till skärmen och anslut sedan datorn med endast en USB-C™¹-kabel. Ge IT-teamet möjlighet att fjärrhantera HP-enheter från var som helst i nätverket via RJ-45.^{2,3}



Driv allt på skrivbordet via USB-C™¹

- Anslut, ladda och driv datorn med upp till 100 W via en USB-C™-kabel¹ och använd sedan enkla anslutningar med portar såsom USB och RJ-45³. Expandera till dubbla skärmar genom att seriekoppla den andra via DisplayPort™.⁴

Hantera utrullning av produkt över ett nätverk

- Hjälpt IT-avdelningen att säkra och fjärrhantera^{2,3} era utrullade kommersiella HP-datorer och bildskärmen med avancerade funktioner för nätverkshantering som inkluderar PXE Boot, LAN/WLAN-omkoppling och WoL- och MAC-adressöverföring på alla strömband.

Gör vardagliga uppgifter enklare

- Slå på skärmen och den bärbara datorn direkt även om locket är stängt och allt med en enda knapp på skärmen. Logga in med ansiktet och Windows Hello^{3,5} på IR-webbkameran eller använd den för videokonferenser.³

Höjdpunkter

- Anslut era enheter flexibelt via DisplayPort™, HDMI och 4 USB-portar. Använd en upstream USB-C™-port för data, video och upp till 100 W strömleverans till datorn och downstream USB-C™ för data och strömleverans på upp till 15 W till en telefon.
- Rensa bort röran genom att montera den stationära HP EliteDesk Mini-datorn direkt bakom skärmen och ge den ström via USB-C™. Du kan även ta hela enheten och montera den på en vägg eller arm.
- Arbeta bekvämt med justerbar lutning och höjd samt vridningsinställningar. Använd pivotrotation för att behändigt anpassa stående eller liggande vyer på flera bildskärmar.
- Filtrera bort blått ljus och växla till ett varmare färgspektrum för en bekvämare visningsupplevelse med HP Low Blue Light-läge.
- Anpassa en helhetslösning med tillbehör såsom HP S101 Speaker Bar⁸ som enkelt kan fästas på den undre kanten för att lägga till stereoljud på bildskärmen.
- Hantera skärmen och låt den göra jobbet. Använd HP Display Assistant för att snabbt ändra storlek på skärmpartitioner och arbeta på olika delar av skärmen, och hjälp till att motverka stöld genom dimning av skärmen när den kopplas bort utan godkännande.
- Stöd era återvinningsinitiativ med 100 % återvinningsbara förpackningar som lätt accepteras av återvinningsanläggningar.
- Ni kan vara säkra på att den här bildskärmen har testats fullt ut med avseende på kompatibilitet mellan HP-datorer och arbetsstationer. Den stöds också av vår treåriga begränsade standardgaranti. Utöka skyddet för att täcka olyckor, support nästa arbetsdag och mer med HP Care Pack-tjänster som tillval.

HP E24d G4 FHD avancerad dockningsskärm Specifikationstabell



Bildskärmstyp	IPS
Kretskort, aktivt område	20,74 x 11,66 in 52,7 x 29,64 cm
Ljusstyrka	250 nits
Bildkvot	1000:1 ¹
Svarskvot	5 ms grått till grått ¹
Produktens färg	Jack black
Höjd-bredd-förhållande	16:9 ¹
Inbyggd upplösning	FHD (1 920 x 1 080)
Upplösningar som stöds	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Skärmegenskaper	Halvmatt finish; Språkval; Skärmkontroller; Pivotrotation; Plug and Play; IR-sensor; LBL-läge (Low Blue Light); En strömbrytare; Nätverksadministration; Antireflexbehandlad; IR-webbkamera; Justerbar höjd
Användarkontroller	Ljusstyrka; Färgkontroll; Bildkontroll; Information; Ingångskälla; Administration; Meny; Ström
Insignal	1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strömförsörjning upp till 100 W)
Bildskärmsstorlek (diagonalt)	60,45 cm (23,8 tum)
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	60,45 cm (23,8 tum)
Portar och anslutningar	1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2-utgång; 1 USB Type-C™ (nedströms); 4 USB 3.1 (nedströms, snabbbladdning 7,5 W)
Kamera	Ja, 1080p
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	175 W (max.), 70 W (standard), 0,5 W (vänteläge)
Ytermått	53,94 x 32,33 x 4,85 cm (Utan stativ.)
Vikt	6,86 kg (Med stativ.)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetsläsberedd ³
Certifiering och regelefterlevnad	MEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; LBL (Low Blue Light); California Energy Commission (CEC)
Specifikationer för hållbar inverkan	Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning ²
Medföljer	Bildskärm; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; Dokumentation; USB Type-C™ -kabel; QSP; Strömkabel
Garanti	3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
Pixlar per tum (ppi)	92 ppi
Panelens bitdjup	8 bitar
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178° horisontellt
Ram	Tresidig ram med mikrokant
Sväng	±30°
Lutning	-5 till +20°
Rotera	±90
Intervall för höjjustering	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm (fäste medföljer)
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Med pekfunktion	Ej touch-aktiverad
Integrerat sekretessfilter	Nej
Flimmerfri	Ja
Lägen för svagt blått ljus	Ja
Energieffektivitetsklass	A+
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	30–80 KHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	50–60 Hz
Pixelstorlek	0,274 mm

HP E24d G4 FHD avancerad dockningsskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300 PC-monteringsfäste



Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹ Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹
Produktnummer: 2DW53AA

HP DisplayPort-kabelsats



Kopplar ihop ett DisplayPort-uttag på en stationär HP-företagsdator med ett DisplayPort-uttag på en bildskärm. Kopplar ihop ett DisplayPort-uttag på en stationär HP-företagsdator med ett DisplayPort-uttag på en bildskärm.
Produktnummer: VN567AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för standardskärm



Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7935E

HP E24d G4 FHD avancerad dockningsskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ Video via USB-C™ kräver en dator med USB-C™ DisplayPort™ Alt-läge eller Thunderbolt™. Thunderbolt™-aktiverade bärbara datorer fungerar med USB-C™-hastigheter. Strömförsörjning till andra enheter via USB-C™ upp till 100 watt. Strömförsörjning till andra enheter via USB-C™ upp till 15 watt. Se uteffekten i produktens snabbspecifikationer för exakta specifikationer. Datorn måste vara kompatibel med displayens uteffekt.
- ² För funktionaliteten video över USB-C™ måste värddator stödja DisplayPort™ med Alt mode-protokollet via sin USB-C™-port. Thunderbolt™-aktiverade bärbara datorer fungerar med USB-C™-hastigheter. Att ladda och replikering av portar stöds på bärbara datorer som har implementerade USB-C™-branschspecifikationer. Strömbrytare för att slå på eller väcka systemet, väckning över lokalt nätverk med dockningsstationen av eller på, väckning över lokalt nätverk S4/S5 och MAC-adressöverföring i S0, S3, S4, S5 med funktioner för dockningsstationen av eller på fungerar endast på bärbara datorer från HP eller som stöds av HP. HP tillhandahåller inte Ethernet- och ljudrutiner för Mac-datorer.
- ³ Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.
- ⁴ Ytterligare bildskärmar säljs separat. Seriekoppling kräver en USB-C™ eller DisplayPort™-anslutning till värd och DisplayPort™ ut till nästa bildskärm.
- ⁵ Kräver Windows 10 på den anslutna datorn.
- ⁶ Datorn HP EliteDesk Mini Desktop säljs separat. Kräver HPs B300-monteringsfästen för datorer på bildskärmar som säljs separat.
- ⁷ Monteringsutrustningen säljs separat.
- ⁸ Säljs separat.
- ⁹ HP Care Pack säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera beroende på geografiskt läge. Tjänsten påbörjas vid inköpet av hårdvaran. Begränsningar och begränsningar gäller. Besök www.hp.com/go/cpc för mer information. HP-tjänster regleras av HPs tillämpliga villkor för tjänster som tillhandahålls eller indikeras till kunden vid inköpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande lokala lagar och sådana rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs användarvillkor eller HPs begränsade garanti som medföljer er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
- ² Externa nättaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
- ³ Läs säljs separat.
- ⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

